innovaphone IP241

CE Version: 001-2012 (EDV 6450542)



DE	Im Ruhezustand
EN	In idle state
FR	En veille
IT	In riposo
NL	In standby-stand
ES	Modo inactivo
PT	No descanso
DK	I hviletilstand
SE	I vänteläge
FI	Joutotilassa
NO	I hviletilstand
PL	W stanie spoczynku
CZ	V klidovém stavu
RU	в режиме покоя



DE	Während des Gesprächs
EN	During call
FR	Pendant la communication
IT	In conversazione
NL	Tijdens gesprek
ES	Durante la llamada
PT	Durante uma chamada
DK	Under opkaldet
SE	Under pågående samtal
FI	Puhelun aikana
NO	Under samtalen
PL	W trakcie rozmowy
CZ	Během hovoru
RU	во время вызова

	DE **Display-Symbole**
	Neue entgangene Anrufe
	Lautsprecher eingeschaltet (laut hören)
	Mikrofon eingeschaltet (frei sprechen)
	Hörer aktiv (Hörer aufgenommen)
	Neue Nachricht eingegangen
	Rückruf-Anfrage ist gesetzt
	Rufnummerübertragung abgeschaltet
	Sprechgarnitur eingeschaltet
	Anrufumleitung gesetzt
	Telefon gesperrt, nur mit PIN zu entsperren
	Telefon-Verbindung erfolgt verschlüsselt
	Klingelton abgeschaltet
	Registrierung erfolgt
	Registrierung fehlgeschlagen
	Registrierung am Standby-System

DE Kurzanleitung innovaphone IP241

Bestandteile des Displays (siehe Nummerierung in Abbildung)

1 Name der aktiven Registrierung
2 Eigene Rufnummer
3 Kontaktfeld
4 Display-Symbole 1
5 Datum und Uhrzeit
6 Display-Symbole 2

Funktionen der Tasten

Taste	Im Ruhezustand	Während des Gesprächs
Menü-Taste	Öffnet das Menü und verlässt das Menü mit Übernahme der Änderungen	Aufbau einer Konferenz bei zwei aktiven Rufen
Ok-Taste Ok	Bestätigt die aktuelle Auswahl oder Eingabe	
Trennen	Verlassen des Menüs zum Grundzustand (Home)	Trennen des Gesprächs
Mikrofon	Ruhe vor dem Telefon, schaltet die Rufsignalisierung (Klingel) ab	Mute/Stummtaste schaltet das Mikrofon ab
R-Taste R	Öffnet die Rückrufliste	Aufbau eines Rückfragegesprächs, Makeln
Wahlwiederholung	Öffnet die Wahlwiederholungsliste	Zum Weiterleiten des eingehenden Rufes oder des aktiven Gesprächs
Lautsprecher	Wahlvorbereitung, Rufannahme im Freisprechmodus	Mithören, Übergang in den Freisprechmodus
Escape Esc	Einen Schritt zurück im Menü ohne Übernahme der Einstellung	Trennen des Gesprächs
Löschen Del	Löscht das letzte Zeichen im Editor-Modus	

Aktionen bei eingehenden Rufen

Ruf annehmen: Hörer abnehmen, drücken für Rufannahme im Freisprechmodus.

Ruf ablehnen: betätigen.

Weiterleiten: Bereits vor der Rufannahme drücken, Rufnummer für Weiterleitung eingeben und noch einmal mit bestätigen.

Aktionen im Ruhezustand

Wählen: Rufnummer eingeben, für Namenswahl mit langem Tastendruck auf Zeicheneingabe wechseln und den Namen eingeben, ggf. mit Pfeiltasten den gewünschten Eintrag auswählen und mit Abnehmen des Hörers den Ruf aufbauen.

Rückruf entgangener Anrufe: R betätigen, ggf. mit Pfeiltasten den gewünschten Ruf auswählen und mit Abnehmen des Hörers den Ruf aufbauen.

Wahlwiederholung: drücken, ggf. mit Pfeiltasten den gewünschten Eintrag selektieren und mit Abnehmen des Hörers den Ruf aufbauen.

Nachricht senden: Rufnummer oder Namen eingeben, drücken, Nachricht senden auswählen und den gewünschten Text eintippen, mit versenden.

Rufumleitung setzen: drücken, Nutzereinstellungen auswählen, Anrufumleitung auswählen und die Zielnummer unter der gewünschten Bedingung eingeben. Mit zweimal drücken wird die Einstellung übernommen.

Verfügbarkeit setzen: drücken, Nutzereinstellungen und Verfügbarkeit auswählen, gewünschte Aktivität einstellen und eventuell mit einer Notiz ergänzen.

Aktionen während des Gesprächs

Übergang zum Freisprechen: gedrückt halten und Hörer auflegen.

Freisprechen beenden: Hörer aufnehmen oder mit Gespräch beenden.

Rückfragen: R drücken, Nummer oder Namen für Rückfrage wählen. Die Rückfrage mit beenden und zur ersten Verbindung zurückkommen.

Makeln: R drücken und zweite Verbindung aufbauen. Mit doppeltem Drücken von R wird zwischen den Gesprächen gewechselt. Mit können die Verbindungen wieder getrennt werden.

Vermitteln: R drücken und zweite Verbindung aufbauen. Mit dem Auflegen werden beide Gespräche untereinander verbunden.

Konferenz: Zwei Verbindungen mittels R aufbauen und mit zur Konferenz schalten. Die Konferenz wird mit wieder aufgelöst in zwei Verbindungen oder mit dem Auflegen beendet.

Schnelles Vermitteln: R drücken und Zielrufnummer wählen. Mit dem Auflegen wird die bestehende Verbindung zu der Zielrufnummer vermittelt und man hört den Rufton, bis das Ziel den Ruf annimmt.

Blindes Vermitteln: drücken und zweite Verbindung aufbauen. Mit einem weiteren drücken von werden beide Gespräche untereinander verbunden, ohne dass der Anrufer in der Warteschleife war.

Aktionen beim Rufaufbau

Rückruf bei Besetzt: Ruf aufbauen, während des Besetztzeichens oder beim Anklopfen drücken, Rückruf auswählen. Das Telefon signalisiert, wenn der Teilnehmer wieder frei ist.

Rückruf bei keiner Antwort: Ruf aufbauen, während des Ruftons drücken, Rückruf auswählen. Das Telefon signalisiert, sobald der Teilnehmer wieder aktiv geworden ist.

Symbole im Kontaktfeld

Symbol	Bedeutung	Symbol	Bedeutung
	Ruf wartet, Anklopfen		Verfügbarkeitsymbol: Mittag
	Rufaufbau, Klingeln		Verfügbarkeitsymbol: Besprechung
	Verbunden, Konferenz, Warteschleife		Verfügbarkeitsymbol: Abwesend
	Verfügbarkeitsymbol: Urlaub		Verfügbarkeitsymbol: Beschäftigt

Copyright © 2012 innovaphone® AG. Irrtümer, Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.innovaphone.com.