




CE Version: 001-2012



DE Im Ruhezustand
 EN In idle state
 FR En veille
 IT In riposo
 NL In standby-stand
 ES Modo inactivo
 PT No descanso
 DK I hviletilstand
 SE I vänteläge
 FI Joutotilassa
 NO I hviletilstand
 PL W stanie spoczynku
 CZ V klidovém stavu
 RU в режиме покоя



DE Während des Gesprächs
 EN During call
 FR Pendant la communication
 IT In conversazione
 NL Tijdens gesprek
 ES Durante la llamada
 PT Durante uma chamada
 DK Under opkaldet
 SE Under pågående samtal
 FI Puhelun aikana
 NO Under samtalen
 PL W trakcie rozmowy
 CZ Během hovoru
 RU во время вызова

FR Mode d'emploi innovaphone IP110

Composition de l'écran (Cf. Schémas)

- 1 Nom de l'enregistrement actif
- 2 Numéro personnel
- 3 Contact
- 4 Symboles écran 1
- 5 Date et heure
- 6 Symboles écran 2
- 7 Durée de la communication actuelle

Fonction des touches

Touche	En veille	Pendant la communication
Menu	Ouvrir le menu et quitter le menu avec prise en compte des modifications	Conférence avec deux appels actifs
Couper	Quitter le menu sans prise en compte des modifications ; en mode texte : Backspace	Couper la communication
Touche R	Liste des appels entrants, en mode texte : curseur vers la gauche	Rétro-appel, va-et-vient
Bis/Recomposition	Liste des appels sortants à recomposer, confirme la sélection dans le menu ; en mode texte : curseur vers la droite	Pour transférer l'appel entrant ou la communication active
Flèche à gauche / en bas	Vers le bas dans le menu	
Flèche en haut / à droite	Vers le haut dans le menu	
Haut-parleur	Prénumérotation, prendre l'appel en mains-libres	Ecoute amplifiée, passage en mains-libres
Micro	Coupe la signalisation (sonnerie)	Mode muet / Coupe le micro

Actions au cours d'appels entrants

Prendre l'appel : décrocher, appuyer sur pour prendre l'appel en mains-libres.

Refuser l'appel : appuyer sur .

Transférer : Avant la prise d'appel appuyer sur , entrer le numéro pour transférer l'appel et confirmer en appuyant sur .

Actions en veille

Composer un numéro : Composer le numéro, pour sélectionner un nom passer en mode texte en appuyant longuement sur une touche alphanumérique et entrer le nom, au besoin sélectionner le nom avec les flèches et appeler en décrochant le combiné.

Rappel d'appels manqués : appuyer sur , sélectionner l'appel désiré avec les flèches et appeler en décrochant le combiné.

Recomposition de numéros : appuyer sur , sélectionner le numéro désiré avec les flèches et appeler en décrochant le combiné.

Envoyer un message : Entrer un numéro ou un nom, appuyer sur , sélectionner « Envoi message » et taper le texte désiré, envoyer avec .

Déterminer un renvoi d'appel : appuyer sur , sélectionner « Paramètres utilisateur », sélectionner « Renvoi d'appel » et taper le numéro désiré en fonction du contexte. Appuyer à 2 reprises sur pour confirmer.

Déterminer la disponibilité : appuyer sur , sélectionner « Paramètres utilisateur » et « Disponibilité », entrer l'activité désirée et compléter éventuellement par une annotation.

Actions pendant la communication

Passage en mode mains-libres : maintenir appuyée la touche et raccrocher le combiné.

Arrêter le mode mains-libres : décrocher le combiné ou mettre fin à la communication en appuyant sur .

Rétro-appel : appuyer sur . Sélectionner le numéro ou le nom pour le rétro-appel. Appuyer sur pour mettre fin au rétro-appel et revenir à la première communication.

Va-et-vient : Appuyer sur et établir une seconde communication. Appuyer deux fois sur pour aller et venir entre les deux communications. Appuyer sur pour mettre fin aux deux communications.

Transférer : Appuyer sur et établir une seconde communication. Raccrocher le combiné pour mettre les deux appels en communication.

Conférence : Etablir deux communications via et activer une conférence en appuyant sur . Appuyer sur pour séparer à nouveau les deux communications ou raccrocher pour mettre fin à la conférence.

Transfert rapide : appuyer sur et sélectionner le numéro de destination. En raccrochant le combiné, l'appel actif est mis en communication avec le numéro de destination et entend le signal d'appel, jusqu'à ce que l'appel soit accepté.

Transfert inconditionnel : appuyer sur et établir une seconde communication. Appuyer une nouvelle fois sur pour mettre en communication les deux appels sans que l'appelant soit dans une file d'attente.

Actions pendant l'établissement d'une communication

Rappel si occupé : établir une communication, appuyer sur pendant le signal occupé ou le signal d'appel, sélectionner Rappel. Le téléphone signale que l'interlocuteur est à nouveau libre.

Rappel si sans réponse : établir une communication, appuyer sur pendant la sonnerie d'appel, sélectionner Rappel. Le téléphone signale que l'interlocuteur est à nouveau actif.

Vous trouverez plus d'informations sous www.innovaphone.com.
 Sous réserve d'erreurs, de conditions de livraison et de modifications techniques.

Copyright © 2012 innovaphone® AG

FR Symboles	
	Haut-parleur activé
	Micro activé (mains libres)
	Renvoi d'appel activé
	Téléphone verrouillé, déverrouiller avec PIN
	Combiné décroché
	Micro casque activé
	Connexion téléphonique cryptée
	Enregistrement réussi
	Echec enregistrement